

Volg eenvoudig deze stappen om je Huawei omvormer met je router te verbinden.

Vorbereiding voor het proces

Schakel mobiele data/4G uit: Zorg ervoor dat je mobiele telefoon niet verbonden is met mobiele data/4G. Dit voorkomt netwerkconflicten en zorgt voor een stabiele koppeling met de omvormer.

Toegang tot de FusionSolar App

App starten: Open de FusionSolar-app. Gebruik de drie streepjes of puntjes in de rechterbovenhoek van het inlogscherm om het menu te openen. Gelieve niet in te loggen.

Het inbedrijfstelling proces

Zonder internetverbinding: Kies in het menu de optie 'WLAN instellingen', terwijl je telefoon niet verbonden is met het internet.

Verbinden met de omvormer

Start de verbinding: Druk op het ronde 'VERBINDEN' icoon om te beginnen.

QR-code scannen

Verbinden via QR-code: Scan de QR-code die zich aan de rechterzijde van de omvormer bevindt. Je telefoon maakt dan verbinding met het Wi-Fi netwerk van de omvormer. Blijf dicht bij de omvormer, omdat het Wi-Fi bereik beperkt is.

Kiezen van de gebruikersrol

Rolselectie op inlogscherm: Verander de standaardrol van 'INSTALLER' naar 'USER' door op het pijltje achter de naam te klikken.

Wachtwoord invoeren

Toegangscode: Gebruik '00000a' (vijf nullen en een kleine 'a') of 'Gosolar1' als wachtwoord.

Direct inloggen op de omvormer

Toegang tot het omvormerpaneel: Eenmaal ingelogd, klik je in het scherm rechtsboven op de drie horizontale puntjes.

Toegang tot instellingen

Instellingenmenu openen: Selecteer het tandwielicoon, gelabeld als 'INSTELLINGEN'.

Configureren van router verbinding

Kiezen van netwerkverbinding: Ga naar 'ROUTERVERBINDING' en selecteer je Wi-Fi netwerk uit de lijst. Voer vervolgens het bijbehorende wachtwoord in.

Bevestigen van de verbinding

Afsluiting van het verbindingproces: Bevestig je keuze door rechtsboven op 'VERBINDEN' te klikken.

Controle van de verbinding

Visuele bevestiging: Een groene vink bovenaan het scherm duidt op een succesvolle verbinding (alleen bij enkelfasige omvormers).

Status van de LED controleren

LED-indicator voor driefasige omvormers: Bij een succesvolle internetverbinding zal de LED op de dongle constant groen branden.

Herinschakelen van mobiele data

Terugkeer naar normaal gebruik: Vergeet niet om de mobiele data op je telefoon weer in te schakelen, zodat je buitenhuis weer toegang hebt tot het internet.